



Impulsu devējs HD4

Apraksts

Impulsu devējs tiek pielietots augstas ticamības uzskaites sistēmās. Paaugstinātās precizitātes devējs nodrošināts ar pilnu aizsardzību pret ārējo iedarbību.

Uzskaites ierīcēs magnēta diska rotācijas laikā katrā no impulsu devēja izejām secīgi ģenerējās pa vienam impulsam uz katru apgriezību. Impulsa devējā ietilpstošie 4 magnētiskā lauka devēji, izvietotie ar 90 grādu nobīdi, nodrošina 4-fāžu impulsu secību.

Pieslēgtais ārējai uzskaites ierīcei impulsu devējs nodrošina atsevišķu tiešā un reversa skaitītāja gājienu saskaitīšanu, sniedz informāciju par adaptera noņemšanas mēģinājumus vai magnēta iedarbību. Impulsu devējs nodrošina augstu izšķirtspēju – 4 vai 8 impulsus uz katru uzskaites ierīces magnēta diska apgriezību.

Barošanas spriegums, V	Ārējais, pa savienošanas kabeli, 1.8
Maksimālā patērējamā strāva, mA	Ne vairāk par 20
Jūtība, mT	Ne sliktāk par 4
Pārveidošanas laiks, ms	Ne vairāk par 50
Pielietošanas nosacījumi	Dzīvojamām un nedzīvojamām telpām pie temperatūras no +5 līdz +50C un pie gaisa relatīvā mitruma no 5 līdz 90%
Saderības interfeiss	CMOS
Gabarīti (bez kabeļa), mm	50 x 25 x 8
Korpusa izpildījums	IP68
Savienošanas kabelis	6-vadu, 1m, ar spraudni FC6
Kabeļu vadu uzdevums	1 – fāze A 2 – fāze B 3 – fāze C 4 – fāze D 5 - barošana +1.8 V 6 - kopējais
Stiprinājuma veids	Ar skrūvi uz uzskaites ierīces korpasa
Svars ar kabeli bez iepakojuma	Ne vairāk par 20 g